

Mobitec routeaanduiding - route weergeven op matrixbord

Via de Mobitec controle unit kunt u een bestemming, of de eerstvolgende halte, weergeven op het matrixbord. Op het moment dat u contact maakt, gaat de controle unit vanzelf aan. Om een bestemming weer te geven, volgt u onderstaande stappen.

Als de controle unit is opgestart, staat in het beeldscherm de laatst gekozen bestemming.

1. Blader met **▶** naar de route waarin uw eerstvolgende bestemming zich bevindt. **Let op: het pijltje naar links (◀) kunt u hiervoor niet gebruiken!**
De geselecteerde route wordt steeds in het midden van de zwarte balk weergegeven. In de afbeelding hiernaast is dat dus ROUTE 1.
2. Toets **✓**
De route is nu bevestigd. Het cijfer achter DESTINATION knippert nu.
3. Kies met **▼** en **▲** het nummer dat de gewenste bestemming vertegenwoordigt. Gebruik **◀** en **▶** om bij 2-cijferige nummers het juiste nummer te selecteren.
4. Toets nogmaals **✓**
In het beeldscherm verschijnt na enkele seconden de tekst PLEASE WAIT SENDING DESTINATIONS

Het matrixbord geeft nu de door u gekozen bestemming weer. Na een aantal seconden verschijnt de eerstvolgende bestemming ook schermvullend in het beeldscherm.



fig. 1

Voorbeeld

Stel, u wilt naar halte Verenigingsgebouw. Deze halte ligt op route 2.

1. U toetst op de controle unit net zo vaak op **▶** totdat ROUTE 2 in het midden van de zwarte balk staat. Toets dan **✓** om de route te bevestigen.
2. Vervolgens kiest u met **▼** en **▲** de juiste bestemming. In dit voorbeeld zou dat DESTINATION=04 zijn. In het kader bovenaan het scherm ziet u dan ook de naam van de halte verschijnen; in ons. Toets dan **✓** om de bestemming te bevestigen.

Route 1	Route 2
1 De brink	1 Raadhuis
2 Mariaschool	2 Kon. Emmaplein
3 St. Pieterskerk	3 Oranjepark
4 De vaart	4 Verenigingsgebouw
5 Veerweg	5 Willibrordkerk